

## FDV 1724315



|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Produkt:</b>            | FlexiBox påvegg 3 rad   |
| <b>EI-nummer:</b>          | 1724315   |
| <b>EAN:</b>                | 7090008552406   |
| <b>Enhet:</b>              | STK   |
| <b>Produsent:</b>          | Stansfabrikken Products   |
| <b>ETIM-klasse:</b>        | EC002575  |
| <b>Blokknummer:</b>        | 230402  |
| <b>Produktbeskrivelse:</b> | Automatsikringskap for påvegg Montering. Nemko godkjent i.h.t Tavlenormen EN61439-1,3 for 3x63A IT/230V/50Hz og 4x63A TN/400V/50Hz. Skapet har 3 sikringskinne fhver med 18 moduler. Frontrammen med dør har regulerbar innfesting for veggplatetykkelse fra 12 til 26 m m. Dørlås har meiselspor og vrider, men kan enkelt byttes til nøkkellås. |

**Varegruppe:** 1735 - Flexibox

### Mål:

|                     |      |
|---------------------|------|
| <b>Lengde (mm):</b> | 100  |
| <b>Bredde (mm):</b> | 400  |
| <b>Høyde (mm):</b>  | 551  |
| <b>Vekt (g):</b>    | 6300 |

|  |  |
|--|--|
| <b>Rengjøring og rengjøringsmetoder:</b>   | Tørk av med fuktig klut. Skånsomme rengjøringsmidler kan anvendes utvendig. Innvendig kun lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres etter at skapet er gjort spenningsløst. |
| <b>Vedlikeholdsinstruks og -intervall:</b> | Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.  |
| <b>Behandlingsmåte for avfall:</b>         | Metall avfall  |