



## Meny

- [Kontakt oss](#)

## Meny

- [Proff](#)
- [Privat](#)

## Søk

Hva kan vi hjelpe deg med?

- [Forsiden](#)
- [Våre produkter](#)
- [Kataloger-Brosjyrer-Dokumenter](#)
- [ELKOpedia](#)
- [Om ELKO/Kontakt](#)

## Meny

- [Kabler](#)
- [Bokser](#)
- [Brytere](#)
  - [ELKO Plus brytere og tilbehør](#)
    - [Plus bryter 1-Polet / Vekselvender\(6\)](#)
    - [Plus bryter 2-Polet](#)
    - [Plus bryter 2+1 10A](#)
    - [Plus bryter 1+1+1](#)
    - [Plus bryter 5](#)
    - [Plus bryter 6-6](#)
    - [Plus bryter 7](#)
    - [Plus markisebryter](#)
    - [Plus sentralplate tett](#)
    - [Plus vippe med nøkkelsymbol](#)
    - [Plus vippe med lys](#)
    - [Plus vippe med klokkesymbol](#)
  - [RS16 brytere og tilbehør](#)
  - [Tilbehør RS16 brytere](#)
  - [Rammer](#)
  - [Påveggskapper](#)
  - [Dimmere](#)

- [Tilbehør dimmere](#)
- [Fotocelle](#)
- [Bevegelsesfølere](#)
- [Tidsbrytere](#)
- [Dørklokke](#)
- [Markeringslys](#)
- [Nattlys](#)
- [Universal relé 13 A](#)
- [Reguleringsbrytere](#)
- [Nøkkeltortbrytere](#)
- [Ledningsbryter 1-pol](#)
- [Dreiebryter/Nødstop](#)
- [Stikkontakter](#)
- [Jordfeilbryter](#)
- [Belysning](#)
- [ELKO Styringsystemer](#)
- [Termostater](#)
- [Elektronikk](#)
- [Trafo](#)
- [Svakstrømsprodukter](#)
- [Verktøy](#)
- [Utgåtte produkter](#)



## Plus bryter innfelt 6-6 PH

Elnummer: 1410706  
Varenummer: EKO03734  
EAN: 7020160373410  
Pakningsantall: 5  
Farge: Polarhvit

**Dokumenter:**

- Merk alle Qr
- [Bruksanv3734.pdf](#) Vis
- [Datasheet1410706.pdf](#) Vis
- [FDVdok1410706.pdf](#) Vis
- [Godkj3734.pdf](#) Vis
- [Kobl3734.gif](#) Vis
- [Maal3734.gif](#) Vis
- [Strek3734.gif](#) Vis

Last ned som ZIP-fil

## Produktinformasjon:

Innfelt bryter med skrutilkobling i ELKO Plus design.

Bryteren er en dobbel vekselvender, og kan benyttes der man ønsker å slå av/på lyset med to brytere på forskjellige steder. Eksempelvis i trappen, med en bryter oppe og en bryter nede, eller i en gang der det ønskes bryter for å skru av og på lyset i begge ender.

Bryteren kan benyttes påvegg i kombinasjon med påveggskappe. Dersom bryteren skal monteres i en flerhullsramme eller en ELKO Plus OPTION ramme må den medfølgende rammen fjernes.

ELKO Plus OPTION rammer i stål, glass eller skifer kan benyttes for en mer eksklusiv design.

## Teknisk spesifisering:

Innfelt bryter, kan benyttes påvegg i kombinasjon med påveggskappe.

For ombygging til impulsbryter benyttes impulsfjær T47 (14 109 14).

Skruterminaler med heiseklemme.

Hullavstand i festeplate: 60mm

Halogenfri.

Kobling: 6-6 dobbel vekselvender.

16 A. 250V.

Lysrør 10A.

Innbygningsdybde: 11,5mm.

Kapslingsklasse: IP20.

Avmantlingslengde: 8mm

Antall ledere pr. terminal: 2

Maksimalt moment: 0,8Nm (Ihht IEC 62196-1)

Maksimalt tverrsnitt: 4mm<sup>2</sup>

Farge: Polarhvit

Copyright © 1945-2016 ELKO AS, Sandstuveien 68, 0680 OSLO - Tlf: 67 80 73 00 - E-mail: [elko@elko.no](mailto:elko@elko.no)