



Meny

- [Kontakt oss](#)

Meny

- [Proff](#)
- [Privat](#)

Søk

Hva kan vi hjelpe deg med?

- [Forsiden](#)
- [Våre produkter](#)
- [Kataloger-Brosjyrer-Dokumenter](#)
- [ELKOpedia](#)
- [Om ELKO/Kontakt](#)

Meny

- [Kabler](#)
- [Bokser](#)
- [Brytere](#)
 - [ELKO Plus brytere og tilbehør](#)
 - [Plus bryter 1-Polet / Vekselvender\(6\)](#)
 - [Plus bryter 2-Polet](#)
 - [Plus bryter 2+1 10A](#)
 - [Plus bryter 1+1+1](#)
 - [Plus bryter 5](#)
 - [Plus bryter 6-6](#)
 - [Plus bryter 7](#)
 - [Plus markisebryter](#)
 - [Plus sentralplate tett](#)
 - [Plus vippe med nøkkelsymbol](#)
 - [Plus vippe med lys](#)
 - [Plus vippe med klokkesymbol](#)
 - [RS16 brytere og tilbehør](#)
 - [Tilbehør RS16 brytere](#)
 - [Rammer](#)
 - [Påveggskapper](#)
 - [Dimmere](#)

- [Tilbehør dimmere](#)
- [Fotocelle](#)
- [Bevegelsesfølere](#)
- [Tidsbrytere](#)
- [Dørklokke](#)
- [Markeringslys](#)
- [Nattlys](#)
- [Universal relé 13 A](#)
- [Reguleringsbrytere](#)
- [Nøkkeltortbrytere](#)
- [Ledningsbryter 1-pol](#)
- [Dreiebryter/Nødstop](#)
- [Stikkontakter](#)
- [Jordfeilbryter](#)
- [Belysning](#)
- [ELKO Styringsystemer](#)
- [Termostater](#)
- [Elektronikk](#)
- [Trafo](#)
- [Svakstrømsprodukter](#)
- [Verktøy](#)
- [Utgåtte produkter](#)



Plus bryter innfelt 1+1+1 SO

Elnummer: 1410719
Varenummer: EKO03749
EAN: 7020160374912
Pakningsantall:5
Farge: Sort

Dokumenter:

- Merk alle Qr
- [Bruksanv3749.pdf](#) Vis
- [Datasheet1410719.pdf](#) Vis
- [FDVdok1410719.pdf](#) Vis
- [Godkj3749.pdf](#) Vis
- [Kobl3749.gif](#) Vis
- [Maal3749.gif](#) Vis
- [Strek3749.gif](#) Vis

Last ned som ZIP-fil

Produktinformasjon:

Innfelt bryter i ELKO Plus design.

Bryteren er 3x1-polet, og benyttes oftest i stue, kjøkken eller soverom der man ønsker å slå av/på lyset med en bryter. Denne bryteren kan benyttes til å styre 3 uavhengige soner, f.eks lampe over spisebordet, vegglamper og spotlights.

Bryteren kan benyttes påvegg i kombinasjon med påveggskappe. Dersom bryteren skal monteres i en flerhullsramme eller en ELKO Plus OPTION ramme må den medfølgende rammen fjernes.

ELKO Plus OPTION rammer i stål, glass eller skifer kan benyttes for en mer eksklusiv design

Teknisk spesifikasjon:

Innfelt bryter, kan benyttes påvegg i kombinasjon med påveggskappe.

For ombygging til impulsbryter benyttes impulsfjær T47 (14 109 14).

Skruterminaler med heiseklemme.

Hullavstand i festeplate: 60mm

Halogenfri.

1+1+1 polet

16 A. 250V.

Lysrør 10A.

Innbygningsdybde: 11,5mm.

Kapslingsklasse: IP20.

Avmantlingslengde: 8mm

Antall ledere pr. terminal: 2

Maksimalt moment: 0,8Nm (Ihht IEC 62196-1)

Maksimalt tverrsnitt: 4mm²

Farge: Sort

Copyright © 1945-2016 ELKO AS, Sandstuveien 68, 0680 OSLO - Tlf: 67 80 73 00 - E-mail: elko@elko.no